

Verarbeitung der Wandlampen Candela

Folgendes Equipment sollten Sie dazu bereithalten:

- Wasserwaage
- Stift
- Bohrer (Größe 5) für Untergrund entsprechend
- Verarbeitungsmaterial Schrauben & Dübel (wird mitgeliefert)
- Strahler inkl. Halbschale
- Leitungssucher
- Schraubendreher

Folgendes Equipment wird Ihnen geliefert:

- Halterung für die Halbschale
- Gebohrte Halbschale
- Vier Schrauben zur Befestigung an der Wand
- Zwei Schrauben für die Befestigung der Halbschale
- Sicherheitshinweise



Schritt 1:

Zeichnen Sie mit einem Stift die Bohrungen an der gewünschten Stelle an und prüfen Sie mit dem Leitungssucher ob an der angezeichneten Stelle Stromkabel verlaufen.

Schritt 2:

Bohren Sie mit einem für den Untergrund geeigneten Bohrer (Größe fünf) vorsichtig vier Löcher für die mitgelieferten vier Dübel und setzen Sie die Dübel ein.

Schritt 3:

Montieren Sie mithilfe der mitgelieferten Schrauben und Dübel die Strahler an der Wand. Achten Sie darauf, dass sich die Stromkabel in dem, dafür vorgesehenen Loch rückseitig im Sockel befinden. Hilfreich ist es, die Abdeckung der Kabel zuvor zu entfernen, sodass das Loch und die Kabel auf der Rückseite sichtbar sind.

Schritt 4:

Schließen Sie die Kabel wie folgt an die Lüsterklemme an. Stellen Sie sicher, dass der Stromverteiler abgeschaltet und eine Spannungsfreiheit gegeben ist.

Das dreidradige Kabel der Lampe mit den Farben schwarz, blau, grün-gelb wird wie folgt angeschlossen:

- **Klemme L: stromführender schwarzer/brauner Draht**
- **Klemme N: Neutralleiter blauer Draht**
- **Klemme PE: Schutzleiter grün-gelber Draht**

Schritt 5:

Schrauben Sie die Abdeckung der Kabel wieder an die Halterung an.

Schritt 6:

Montieren Sie vorsichtig mit einem Schraubendreher die Halbschale an den dafür vorgesehenen Stegen / Dübeln an der Metallhalterung des Strahlers.

Hinweis:

- Stellen Sie sicher, dass der Stromverteiler abgeschaltet und eine Spannungsfreiheit gegeben ist.
- Beachten Sie weitere Sicherheitshinweise auf dem mitgelieferten Zettel
- Als Tipp empfehlen wir den Lampenschirm nicht wieder von der Lampe zu entfernen